

Descrição de função



- Unidade de controlo dupla 1-10 V MIX
- Módulo de ampliação MIX
- Para ampliação até 6 canais
- Comutação e escurecimento de circuitos de iluminação em combinação com balastros eletrónicos (balastros EVG e LED)
- A um módulo de base é possível ligar até 2 módulos de ampliação
- Pode ser combinado com todos os aparelhos da série MIX
- Combinações à escolha de comutação, escurecimento, controlo de estores e do aquecimento, assim como de entradas binárias
- Entradas de controlo de 1-10 V e uma saída de comutação (contacto de relé) por canal
- Indicador de estado de comutação LED para cada canal
- Interruptor manual com as posições ON/OFF/Bus (também sem tensão de barramento)
- Com comutação de passagem por zero para uma comutação protetora do relé

Dados técnicos

Tensão de modo de operação	230 V AC
Frequência	50 Hz
Consumo em stand-by	1,6 W
Largura	4 TE
Tipo de montagem	Calha DIN
Tipo de ligação	Terminais de parafuso
Máx. secção transversal do condutor	Maciço: 0,5 mm ² (Ø 0,8) a 4 mm ² Cordão com isolador de terminal: 0,5 mm ² a 2,5 mm ²
Número de canais	2
Tipo de contacto	Contacto de fecho, 16 A, 10 A
Amplitude de abertura	< 3 mm
Saída de comutação	Sem potencial
Tensão saída	230 V AC
Frequência Saída	50 Hz
Corrente de arranque saída máx.	400 A (150 µs), 200 A (600 µs)
Carga óhmica	3680 W
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo	2500 W
Carga capacitiva	140 µF
Tensão entrada	1 – 10 V
Corrente do sinal de entrada máx.	100 mA por canal
Duração do sinal	Continuamente
Comprimento de cabo máx.	500 m
Temperatura ambiente	-5 °C ... +45 °C
Tipo de proteção	IP 20
Classe de proteção	II conforme EN 60 730-1

Diagramas dimensionais

